

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Генератор бензиновый Hyundai HY 3100LE

Артикул: 3100LE

www.kratonshop.ru



#### Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	2.8 кВт
Тип запуска	Электростарт

Цена без учета доставки: **33 240 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Номинальная мощность	2.5 кВт
Максимальная мощность	2.8 кВт
Тип двигателя	БЕНЗИНОВЫЙ
Модель двигателя	HYUNDAI IC200
Выходная мощность	6.5 л.с.
Тип запуска	Ручной+Электро
Объем двигателя	196 см3
Емкость топливного бака	13 л.
Объем картера	0.6 л.
Время работы 50% нагрузки	20 час
Частота	50 Гц

Возможность подключения АТС нет

Розетки 2X16А

Размеры Д\*В\*Ш 630\*510\*510 мм.

Вес 53 кг.

**Бензиновый генератор Hyundai HY3100LE** - удобен и прост в обслуживании. Оснащен четырехтактным двигателем Hyundai OHV HY200. Датчик уровня масла прекращает работу двигателя при малом количестве масла. Усиленная рама, оснащенная амортизатором, снижает уровень вибрации. Увеличенный глушитель позволяет снизить уровень шума. Увеличенный топливный бак делает автономную работу более продолжительной. Электростартер позволяет легко запустить двигатель в любую погоду.

#### **Двигатель Hyundai**

- 4-х тактный двигатель с верхним расположением клапанов
- Моторный ресурс более 1500 м.ч.
- Низкая вибрация и уровень шума
- Облегченная система запуска
- Компактная топливная система
- Низкий расход топлива

#### **Топливный бак**

Увеличенный топливный бак позволяющий работать в непрерывном режиме до 20 часов.

Встроенный индикатор, позволяет следить за уровнем топлива.

#### **Датчик контроля уровня масла**

Позволяет избежать работы двигателя, в режиме масляного голодания, что значительно увеличит срок службы.

#### **Электрозапуск**

Система запуска от ключа включает в себя аккумулятор 12 volt и встроенный стартер с помощью которого осуществляется запуск простым поворотом ключа.

#### **AVR**

Автоматический регулятор напряжения

Предназначен для поддержания постоянного уровня напряжения 230 Вольт и оснащен системой защиты от короткого замыкания.

#### **Альтернатор**

- Щеточный однофазный

- Автоматический регулятор напряжения AVR
- Улучшенная система охлаждения
- Обмотка альтернатора выполнена на 100% из меди

#### **Панель управления**

- Вольтметр
- 2 однофазные розетки 16А x 2
- Аварийный выключатель
- DC выход 12V 8.3A
- Заземление

#### **LED Дисплей**

Позволяет контролировать ток по 4-м основным параметрам: V/A/KW/HZ.

#### **Зарядка 12 Вольт**

Наличие в комплекте проводов зарядки и выработка не только переменного, но и постоянного тока делает генераторы HYUNDAI универсальными помощниками при необходимости зарядки аккумулятора.

#### **Защита**

Наличие предохранителя защитит Ваш генератор в случае возникновения перегрузок со стороны потребителя, например во время кратковременных пусковых токов.

#### **Рама**

32 мм стальная усиленная рама с порошковым антикоррозийным покрытием и усиленными местами крепления двигателя и альтернатора.

#### **Антивибрационная система**

Виброгасящие подушки, увеличенного размера значительно снижают уровень шума и вибрации.

Сформировано 08.04.2026 23:46 · KRATONSHOP.RU