

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Пуско-зарядное устройство WiederKraft WDK-Start1250

Артикул: WDK-Start1250



#### Характеристики

Пусковой ток	1250 А
Ток заряда	50 А

Цена без учета доставки: **44 523 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Емкость заряжаемых батарей	35-800 А/ч
Пусковой ток в пиковой нагрузке	1250 А
Макс. потребляемая мощность в режиме пуска	11 кВт
Макс. потребляемая мощность в режиме зарядки	1,4 кВт
Макс. ток зарядки	50 А

Макс. ток пуска	1200 A/ 12В 1250 A/24 В
Позиции зарядки	6
Подключение	<u>380 В</u>
Длина кабеля	3 м
Габариты	410 x 350 x 795 мм
Вес	45 кг

Пуско-зарядное устройство **WDK-Start1250** предназначено для зарядки свинцовых и гелевых аккумуляторов с напряжением 12 В и 24 В для запуска бензиновых и дизельных двигателей мотоциклов, легковых и грузовых автомобилей, строительной и сельскохозяйственной техники. Доступны быстрая и медленная зарядка. Напряжение зарядки и ток отображаются в режиме реального времени

**Особенности:**

- Возможность заряжать более одной батареи за раз;
- Запуск от внешнего источника, быстрая или медленная зарядка для аккумуляторов 12–24 В;
- Таймер высокой точности;
- Используется многомостовой выпрямитель;
- Энергоэффективный магистраль, трансформатор из кремния;
- Пусковое устройство изготовлено с применением современных технологий и комплектующих всемирно известных производителей DELIXI, OMRON, PANASONIC;
- Большая мощность позволяет быстро запустить двигатель;
- Дисплеи панели управления включают амперметр заряда и вольтметр;
- Функция автоматического определения напряжения и тока для обеспечения стабильного заряда;
- Оснащен вольтметром и амперметром;

- Защита от короткого замыкания и перегрузок;

#### **Преимущества:**

- Рабочая температура до -40°C;
- Устройство отличается высокой морозостойкостью;
- Защита от перегрузок, коротких замыканий и перегрева;
- Надёжная элементная база предотвращает выход устройства из строя при возникновении внештатных ситуаций;
- Аналоговый вольтметр;
- Обеспечивает простое считывание показаний и выдерживает температуру ниже 40°C;
- Крупные кнопки и тумблеры;
- Позволяют работать в холодное время года;
- Металлический корпус;
- Устойчив к падениям, ударам и другим механическим воздействиям;
- Колёса и ручки позволяют транспортировать устройство внутри помещения и на улице;

#### **ВНИМАНИЕ**

1. Перед использованием убедитесь, что зажигание автомобиля выключено.
2. При подключении соблюдайте полярность. Красный кабель соединяется с плюсовой клеммой аккумулятора, черный — с минусовой.
3. Если в течение 5 секунд двигатель не запустился, сделайте 5-минутную паузу. Это нужно для того, чтобы восстановить аккумулятор устройства и охладить силовые элементы ПЗУ.
4. После запуска переведите все тумблеры в положение «выключено» и снимите обе клеммы. Сначала снимите минусовой контакт, а затем плюсовой.

#### **Комплектация:**

- Пуско-зарядное устройство WiederKraft WDK-Start1250
- Провода «крокодилы» усиленные, 2 шт
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 18.04.2026 14:37 · KRATONSHOP.RU