

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Кратон»

www.kratonshop.ru

ИНН 7806502217 КПП 781101001

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Пуско-зарядное устройство WiederKraft WDK-Start1500

Артикул: WDK-Start1500



Характеристики

Ток заряда 60 А

Цена без учета доставки: **56 153 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Емкость заряжаемых батарей	35-1200 А/ч
Пусковой ток в пиковой нагрузке	1500 А
Макс. потребляемая мощность в режиме пуска	16 кВт
Макс. потребляемая мощность в режиме зарядки 2 кВт	
Макс. ток зарядки	60 А
Макс. ток пуска	1450 А/12 В 1500 А/24 В
Позиции зарядки	6
Подключение	380 В
Длина кабеля	3 м
Габариты	410 x 350 x 795 мм

Вес

51 кг

Пуско-зарядное устройство **WDK-Start1500** предназначено для зарядки свинцовых и гелевых аккумуляторов с напряжением 12 В и 24 В для запуска бензиновых и дизельных двигателей мотоциклов, легковых и грузовых автомобилей, строительной и сельскохозяйственной техники. Доступны быстрая и медленная зарядка. Напряжение зарядки и ток отображаются в режиме реального времени

Особенности:

- Возможность заряжать более одной батареи за раз;
- Запуск от внешнего источника, быстрая или медленная зарядка для аккумуляторов 12–24 В;
- Таймер высокой точности;
- Используется многомостовой выпрямитель;
- Энергоэффективный магистраль, трансформатор из кремния;
- Высококачественными реле производства PANASONIC;
- Большая мощность позволяет быстро запустить двигатель;
- Дисплеи панели управления включают амперметр заряда и вольтметр;
- Функция автоматического определения напряжения и тока для обеспечения стабильного заряда;
- Оснащен вольтметром и амперметром;
- Защита от короткого замыкания и перегрузок;

Преимущества:

- Рабочая температура до -40°C;
- Устройство отличается высокой морозостойкостью;
- Защита от перегрузок, коротких замыканий и перегрева;
- Надёжная элементная база предотвращает выход устройства из строя при возникновении внештатных ситуаций;
- Аналоговый вольтметр;
- Обеспечивает простое считывание показаний и выдерживает температуру ниже 40°C;
- Крупные кнопки и тумблеры;
- Позволяют работать в холодное время года;
- Металлический корпус;
- Устойчив к падениям, ударам и другим механическим воздействиям;
- Колёса и ручки позволяют транспортировать устройство внутри помещения и на улице;

ВНИМАНИЕ

1. Перед использованием убедитесь, что зажигание автомобиля выключено.
2. При подключении соблюдайте полярность. Красный кабель соединяется с плюсовой клеммой аккумулятора, черный — с минусовой.
3. Если в течение 5 секунд двигатель не запустился, сделайте 5-минутную паузу. Это нужно для того, чтобы восстановить аккумулятор устройства и охладить силовые элементы ПЗУ.
4. После запуска переведите все тумблеры в положение «выключено» и снимите обе клеммы. Сначала снимите минусовой контакт, а затем плюсовой.

Комплектация:

- Пуско-зарядное устройство WiederKraft WDK-Start1500
- Провода «крокодилы» усиленные, 2 шт
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 10.01.2026 05:55 · KRATONSHOP.RU