

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-KOMMЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Стабилизатор Ресанта АСН-10 000 Н/1-Ц Ресанта Lux (Настенный) релейный с цифровым дисплеем

Артикул: 63/6/18



#### Характеристики

Мощность 10 кВт

Цена без учета доставки: **18 040 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Количество фаз:	Одна
Габариты, мм:	длина 305 ширина 190 высота 360
Класс защиты:	IP 20 (негерметизирован)
КПД не менее, %:	97
Масса, кг:	18,5
Мощность, ВА:	10000
Мощность, кВт:	10
Относительная влажность, %:	80
Разъёмы:	клеммная колодка

Климатическое исполнение:	УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150, установка в помещении
Входная частота, Гц:	50
Охлаждение:	принудительное
Форма выходного сигнала:	чистый синус
Диапазон входных напряжений(пределный), В:	от 140 до 260
Процент отклонения выходного напряжения, %:	8
Дополнительно:	номинальная мощность при входном напряжении не ниже 190 вольт 10 кВт
Металл обмотки трансформатора:	медь
Термозащита:	есть
Выходная частота, Гц:	50
Выходное напряжение, В:	220
Диапазон температуры окружающей среды, °С:	от 0 до 40
Дисплей:	цифровой
Срок службы:	5 лет
Байпас:	Есть
Способ размещения:	настенный
Системы защиты:	высоковольтная защита (В) 260±5
Скорость переключения одного канала, мс:	5-7
Тип стабилизатора:	цифровой, релейные силовые ключи коммутации
Тип трансформатора:	ш-образный

**Ресанта АСН-10 000 Н/1-Ц** - осуществляет не плавное, а ступенчатое добавление напряжения. Реле – это автоматический переключатель с механическим переключением (внутри реле переключается «язычок»), тиристоры и симисторы – с электронным переключением.

#### **Стабилизатор обеспечивает:**

полную защиту электроприборов и электрооборудования бытового и промышленного назначения от внезапного изменения напряжения электросети стабильное электропитание оборудования в условиях продолжительного по времени заниженного или завышенного напряжения электросети возможность безотказной и правильной работы электрооборудования в условиях нестабильного напряжения электросети контроль напряжения на входе и выходе фильтрацию сетевых помех и отсутствие искажений автоматическое регулирование выходного напряжения с высокой точностью

#### **Комплект поставки:**

- Стабилизатор
- Инструкция

- Упаковка

Сформировано 30.05.2026 14:05 · KRATONSHOP.RU