

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Стабилизатор напряжения Suntek СНЭТ 11000 ВА релейный

Артикул: SR-11000



Характеристики

Мощность 8.8 кВт

Цена без учета доставки: **25 181 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|---|--|
| Мощность стабилизатора | 11 кВА (~8,8 кВт) |
| Количество фаз | 1 |
| Максимальный входной ток | 78 А |
| Допускаемая кратковременная перегрузка | до 150% первые 2 секунды |
| Напряжение входа без потери мощности, В | 140-270 |
| Напряжение входа (предельное), В | 120-285 |
| Напряжение выхода, В | 220 ± 5% |
| Скорость коммутации, мс | 10 |
| Охлаждение | Естественное и автоматическое принудительное |
| КПД, % | >95 |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Искажение синусоиды | нет |
| Тип стабилизатора | релейный |
| Класс защиты по ГОСТ 14254-96 (по умолчанию) | IP20 |
| Относительная влажность | 80% |
| Рабочий диапазон температуры окружающей среды, °С | -25...+45 |
| Молниезащита | да |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 275x170x430 |
| Масса, кг | 18 |
| Крепление/установка | Универсальное (напольное/настенное) |

Релейный стабилизатор напряжения SUNTEK 11000 BA - работает на полную мощность уже от 140 вольт на входе! Уникальная способность сохранять возможность полной загрузки при таких перепадах напряжения и достаточная точность стабилизации делает данную модель одной из самых популярных в своей ценовой категории и сфере применения. Хорошая альтернатива дорогим аналогам. Работает при отрицательных температурах, оснащена защитой от перенапряжения и молниезащитой (варистор). Подходит для загородного дома/коттеджа или дачи, квартиры, гаража, компрессора, мастерских, водонагревательной, котельной и насосной техники, малого производства, магазина. Отлично подходит для сварочного инвертора. Оборудован клеммной колодкой, поэтому предназначен для стационарной установки. Оснащён режимом «байпас» и принудительным охлаждением. Обеспечивает бесперебойную и круглосуточную работу всех подключенных приборов. Рекомендуется подключать сразу после счётчика электроэнергии на всё жилое или подсобное помещение, гараж. При покупке и использовании 3-х штук возможно надёжно стабилизировать 3-х фазную сеть. При этом максимальная мощность утраивается (до 33.0 кВА).

На стабилизаторы Suntek распространяется расширенная гарантия. Оборудование данной торговой марки рассчитано на безотказную работу в течение не менее 10 лет непрерывно!

Сформировано 18.04.2026 14:36 · KRATONSHOP.RU