

??,???: ?????-????????, ??, ???????, 2.11, ????. 2, ????. 7-? ????: +7 (812) 642-10-04
?/? 40702810036260006735 ?/? 30101810300000000811 ??? 044030811
????? ? 7806 ??? 24 (???) ?????-????????

???????-???????????? ????????????

????????? ?????????? TSS SGG 12000EH3LA

????????: 190060



????????????

?????????	220 ? / 380 ?
???????	
????????	3 ???
??? ??????	????????????

???? ??? ????? ??????: **0 ?** (? ???)

????????

???????? ???????????, ???	12
???????? ???????????, ???	15
???????? ???????????, ???	13
???????? ???????????, ???	16,2
?????????? (?)	400/230
?????????? ???????	0,8
?????????? ???	3
????????, ??	50
?????????? ??? (?)	22,8
????? ?????????? ??? (?)	40
?????? ??????? ??? 75% ??????? ?/?	4,5
??? ???????	??????
???????? ??? (dB/7?)	82
??????????	????????
???????? ??????	IP 23
??? ???????	??????????????, ??????????? ??? ???
?????????? ?????? ?? 75% ??????? ??? ??????? (?)	9,0
?????????? ??????? 400?	1

?????????? ?????? 220?	1
??????????	??
?????? ??????????	LC2V80FD
????????? ??????????, ??/?.	18/24,5
???????????? ??????????	2
???????? ?????? ?????????? (?)	0,764
???????? ?????????? ?????????? (??/???)	3000
???????? ?????????????	???????????
???????????? ??????????	4
???????? ?????????? ?????????? (?)	1,8
?????????????????? ?? ?????	10W-30
????????????????? ????????????? Ah/V	45/12
????????????	??
??????, ??	240
???????????? ????????? (?:?:?:, ??)	1080?710?880
??? ?????????????	?????????????
????????? ?????????? ??????????????	?????
???????????? ?????????????	AVR
???????????? ?? ??????? ?????? ??????	??

???????????? ?????????? 3-?????? ?? 12 ??? ? ??????????????????. ?????????????????? ?????? ?????????????
 ?????????????????????? ? ?????????????????????????? ?????????????? ?????????????? ????????? **LONCIN.** ?????????????? ?????????????
 TSS SGG 12000EH3LA ??????????????? ?? ??????????? ??????????????????? ? ??????????? ??????????????????????: ?????????????
 220-380 ?????, ????????? 50 ?? ? ??????????????? ??????????? 12 ????. ??????? ??????????? ??????????? ?????????????? ? ?????????, ?
 ??? ?????????? ???????????????, ????????????? ?? ??????? ?????????? ?????????????? ??????????????

????????? ?????????????:

- ????????????? ?????????????? ?????????????? ? ?????????????????? ??????????? 13.0 ??? ?? ??????? ?????????? ?????????????? ?
 ?????????????? ?????????????????? ?????????????????????? ? ?????????? ??????????????? ???????????????????, ?? ? ???????????????
 ??????????????? ??????? ? ??????????? ??????????? ?????????????? ?????????, ??? ?????????? ??????????????????? ??????????????
 ??????????????? 380 ? ??????????????????.
- ?????????????? ?????????????? ?????????????????????? ?????? ?????????????????? ? ??????????????????, ?????????????????????, ??????????????
 ???????????, ? ??? ?? ?? ?????????????????? ??????? ?????????, ??? ?????????????????? ?????????? ??????????? ???
 ?????????????????????? ??????????????????. ? ?????????, ? ?????????????????? ?????? ??????????????? ?????????????? ?????????????? ???
 ?????????? ?????????????????????, ? ?????????? ??????????????? ?????????????????????
- **??? ??????????, ??????????????, ? ?????????? ?????????????????? ?????????? ?????????.**
- ?????????????????????????? ?????????????? ??????????? ?? ????????? ??-92. ?????????????????? ? ?????????????????? ?????? SAE
 10W30.
- ??????????????? ???????????, ??? ?????? ?????????????? "????????" ?????????????????? ? ??????????????? ?????????????????????? ???,
 ???????????, ??? ?????????????????? ??????????? ? ?????????????????? ????????? 220?, ??????????? ??????????? ?????????????
 ??????????? ??????? 4,0 ???

????????????????? ??????? TSS SGG 12000EH3LA:

- ?????? ??????????????? ??????? 7,0 ?????
- ?????? ?????????????????? ?????: 1 ????????? 230? - 16 ? (????????????????? ??????????????), 1 ????????? 380? - 32 ? (?????????????
 , ??? ?????????????????? ??????? ??????????????????)
- ?????????????????? ??????? ??????????????? ?????????? ??????????? ??? ??????????????????????? ?? ????????? ? ??????????????????
- ?????????????????? ?????????????? ??? 40 ???????
- ?????????? ??????????? ???????????????, ??? ??????????? ???????????????????

????????????????? ?????????????????:

- [illegible]

- ??????: 230? – 16? 1 ??.(???????????? ???? ?????) ? 380? - 32? 1 ??.(????????????), ??? ?????????
???????????? ?????? ?????????????????????
- ??????? ??????????
- ??????????
- ??????????? ?? ??????? ?????? ??????
- ????????? ????????????????? ?????????????
- ?????? ??????? ?????????
- ??????, ??? ????????????? ?????? ?????????, 2 ??.
- ?????????????
- ?????????? ?????????, ??? ?????????? ?????????????
- ?????????? ????
- ????????????? ?? ?????????????? ? ?????????????? ?????? ?????????????????