

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Генератор бензиновый DDE BG6000-3E

Артикул: BG6000-3E

www.kratonshop.ru



Характеристики

Напряжение питания	220 В / 380 В
Мощность	6 кВт
Тип запуска	Электростарт

Цена без учета доставки: **25 000 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Вместимость масляной системы	0,8
Число цилиндров	1
Частота вращения, об / мин	3600
Мощность номинальная/максимальная, кВт 1ф	5,0/6,0
Система старта	электростартер
Класс защиты IP	IP23
Объем топливного бака, л	25
Тип топлива	бензин АИ-92
Уровень шума, дБ(А)	96
Время работы на одной заправке (штатном баке), ч	11
Защита по температуре	Нет

Стартовое усиление	Нет
Датчик масла	датчик уровня
Вес, кг	82
Тип двигателя	четырёх-тактный
Объём двигателя, куб. см.	305
cos φ	0.8
Тип масел и смазок	4-х тактное 10W-40
Мощность двигателя, л.с.	10
Бренд двигателя внутреннего сгорания	B&S
Фазы (розетки)	однофазный и трехфазный выход

DDE BG6000-3E - представляет собой генератор переменного электрического тока на основе четырёхтактного бензинового двигателя компании Briggs&Stratton, выдающий одно или трехфазный ток мощностью до 6 кВт. Генератор оснащён возможностью электростарта с использованием аккумулятора с выходным напряжением 12 В. Штатного 25-литрового бака хватает на 11 часов непрерывной работы при 75% использовании мощности генератора. Относительно небольшой вес генератора (82 кг) позволяет без особых трудностей транспортировать его и использовать в любом месте. Бензиновая электростанция DDE BG6000-3E является прекрасным выбором для обеспечения бесперебойного электропитания небольшого загородного дома или производственного помещения.

Сформировано 28.05.2026 00:56 · KRATONSHOP.RU