

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Электрогенератор дизельный FOXWELD EXPERT D6500-1

Артикул: 8897



#### Характеристики

Мощность	6.5 кВт
Вес	118 кг
Напряжение	220 В
Тип запуска	электростарт

Цена без учета доставки: **113 390 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Напряжение, В	230
Сила тока на линии 12 В, А	8,3
Тип альтернатора	синхронный
Материал обмотки альтернатора	медь
Номинальная мощность, кВт	6
Максимальная мощность, кВт	6,5
Максимальная мощность при пиковой нагрузке, кВт	7,2
Длительность пиковой нагрузки, сек	5-6
Объём топливного бака, л	12,5
Тип запуска	электростарт / ручной

Тип двигателя	дизельный, одноцилиндровый, 4-тактный
Объем двигателя, куб.см	498
Маркировка двигателя	S192FE
Макс. мощность двигателя, л.с.	13
Объём масла в картере, л	1,65
Звуковая мощность, дБА	77
Маслодатчик	да
Лампа низкого уровня масла	да
Вольтметр	мультидисплей "3в1" (напряжение, частота тока, моточасы)
Защита от перегрузки	2 автоматы защиты
Транспортировочный комплект	да (интегрированные ручки, 4 колёса)
АКБ	12 В / 36 А*ч
Подготовка к работе с блоком ATS	нет
Индивидуальная упаковка	3х уровневый короб "матрёшка" из 5-слойного коричневого гофрокартона
Габариты коробки (Д*Ш*В), мм	765x530x670
Габариты изделия (Д*Ш*В), мм	720x585x725
Вес брутто, кг	122,5
Вес нетто, кг	118,5

**FoxWeld Expert D6500-1** - мощный и надёжный в применении резервный источник электричества на силовой раме классической компоновки для стационарного использования. Предназначен для обеспечения резервным электричеством большинства бытовых приборов. Благодаря обмоткам альтернатора из 100% меди и дизельному двигателю генератор способен длительное время выдавать максимальную мощность в 6,5 кВт, а также обрабатывать пиковые нагрузки вплоть до 7,2 кВт в течение короткого промежутка времени (до 5-6 сек).

Оборудован электрозапуском (запуском с ключа). Укомплектован колёсами и интегрированными складными ручками для перемещения к месту работы. В систему добавлен предпусковой подогреватель для облегчения запуска дизельного двигателя при низких температурах. Может обеспечить светом и электричеством небольшой загородный дом во время его отключения от основной электросети.

Помните, что у многих бытовых приборов со встроенным электродвигателем высокие пусковые токи, которые требуют до 3 раз большей мощности в момент своего старта (холодильники, насосы и т.п.). Несмотря на большой запас мощности, рекомендуем проверять значения пусковой мощности в инструкции по эксплуатации приборов, которые планируется запитывать от данного генератора.

#### **Особенности:**

- флагманская серия генераторов;
- гарантия 3 года;
- обмотки альтернатора из меди;

- гильзованный двигатель;
- большой запас мощности альтернатора (обслуживание пиковых нагрузок вплоть до 7,2 кВт в течение 5-6 сек);
- продолжительный автономный режим работы 15-20 часов;
- высокий ресурс моточасов;
- предпусковой подогрев - для запуска в холодное время года;
- электростартер и мощная АКБ в комплекте - для удобного запуска;
- прочная проушина - для перемещения с помощью подъёмных механизмов;
- антикоррозийная обработка рамы и корпусных элементов;
- усиленная рама квадратного сечения со стороной 25 мм;
- индикатор уровня топлива;
- датчик аварийного уровня масла;
- дополнительная сигнальная лампа о низком уровне масла;
- розетки с крышками с водозащитой IP44 (1 \* 230В/16А бытовая + 1 \* 230В/32А силовая)
- двигатель дизельный одноцилиндровый, 4Т (четырёхтактный), объём 498 куб.см, мощность 13,0 л.с., тип запуска: электростартер / ручной
- уровень шума: 77 дБА
- мультифункциональный дисплей "Зв1" (отображение напряжения, частоты тока, моточасов)
- объём топливного бака: 12,5 л
- объём масла в картере двигателя: 1,65 л
- номинальная / максимальная мощность: 6000 Вт / 6500 Вт
- линия 12 В / 8,3 А (например, для зарядки АКБ)
- автомат защиты: 1 шт на силовую розетку 230 В / 32 А
- предохранители: 1 шт на бытовую розетку 230 В / 16 А + 1 шт на линию 12 В + 1 шт дополнительный на линию зажигания

#### **Комплект поставки:**

- Генератор - 1шт.
- ЕВРО вилка 230В / 16А - 1 шт.
- ЕВРО вилка для силовой розетки 230В / 32А - 1 шт.
- Набор инструмента в чехле на кнопке (шлицевая отвёртка + два рожковых ключа) - 1 комплект
- Комплект аксессуаров в тканевой сумке (4 U-образных крепления для колёс, 8 шайб, 4 стопорных шпильки) - 1 шт.
- Ось - 2 шт.
- Колёса 8" - 4 шт.
- Воронка пластиковая со шлангом - 1 шт.
- Ключи зажигания - 2 шт.
- Транспортёрочная проушина - 1 шт.
- Клемма для крепления АКБ - 2 шт.
- Инструкция + гарантийный талон - 1 комплект.

Сформировано 03.04.2026 15:15 · KRATONSHOP.RU