

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фильтр заземления Квазар Ф-035 РЕ

Артикул: Ф-035 РЕ



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **66 358 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ


Сопротивление изоляции, не менее, МОм	20
Диапазон рабочих температур (без конденсата), оС	-50°С ... +50°С
Степень защиты	IP20
Внутреннее сечение силового проводника (медь)	35 мм ²
Допустимый длительный ток	180 А
Допустимое сечение проводников подключения	35 мм ²
Подавление помех в диапазоне 1,0 МГц - 1,5 ГГц	3 - 37 дБ
Индуктивность фильтра	8 мкГн
Масса, кг	6
Габаритные размеры, мм	500x100x100

Серия фильтров помех предназначена для разделения линий заземления с целью защиты выделенной группы электронного оборудования. Применение фильтров заземления позволяет сохранить целостность основной системы уравнивания потенциалов при наличии двух заземлителей (PE и FE).

Типовые схемы применения представлены на рис.1. и 2.

Класс защиты – I, ЭМС по ГОСТ Р 5000009 – 92

Климатическое исполнение УХЛ 4.2



Предназначены:

- Для разделения линий заземления с целью защиты выделенной группы электронного оборудования
- Применение фильтров заземления позволяет сохранить целостность основной системы уравнивания потенциалов при наличии двух заземлителей (PE и FE).

Сформировано 28.04.2026 21:15 · KRATONSHOP.RU