

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Генератор бензиновый FoxWeld EXPERT G3700

Артикул: 7243

Гарантия низких цен KratonShop.ru



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	3.3 кВт
Тип запуска	Ручной старт

Цена без учета доставки: **31 260 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение, В	230
Тип альтернатора	синхронный
Тип регулирования напряжения	AVR
Материал обмотки альтернатора	медь
Номинальная мощность, кВт	2,8
Максимальная мощность, кВт	3,3
Объем топливного бака, л	15
Тип запуска	ручной
Тип двигателя	одноцилиндровый, 4-тактный, с воздушным охлаждением
Объем двигателя, куб.см	212

Маркировка двигателя	170F
Макс. мощность двигателя, л.с.	7
Объём масла в картере, л	0,6
Звуковая мощность, дБА	94
Датчик масла на двигателе	да
Лампа низкого уровня масла	нет
Вольтметр	мультидисплей "4в1"
Защита от перегрузки	1 автомат защиты на 2 линии 230В/16А
Транспортировочный комплект	нет
АКБ	нет
подготовка к работе с блоком ATS	нет
Индивидуальная упаковка	5-слойный коричневый гофрокартон
Габариты коробки, мм	605x440x445
Габариты изделия, мм	595x425x425
Вес брутто, кг	42,1
Вес нетто, кг	39,85

FoxWeld Expert G3700 - простой, мощный и надёжный в применении резервный источник электричества на силовой раме классической компоновки для стационарного использования. Предназначен для обеспечения резервным электричеством бытовых приборов. Может обеспечить светом и электричеством небольшой загородный дом во время его отключения от основной электросети.

Помните, что у многих бытовых приборов со встроенным электродвигателем высокие пусковые токи, которые требуют до 3 раз бОльшей мощности в момент своего старта (холодильники, насосы и т.п.). Проверяйте значения пусковой мощности в инструкции по эксплуатации приборов, которые планируется запитывать от данного генератора.

Особенности:

- флагманская серия генераторов;
- гарантия 3 года;
- обмотки альтернатора из меди;
- гильзованный двигатель;
- хороший запас мощности альтернатора;
- продолжительный автономный режим работы 10-12 часов;
- высокий ресурс моточасов;
- облегченный запуск двигателя;
- антикоррозийная обработка рамы и корпусных элементов;
- усиленная рама диаметром 25 мм;
- индикатор уровня топлива;
- датчик аварийного уровня масла;
- розетки с защитой от детей (установлены на 2*230В/16А);

- блок AVR — автоматический стабилизатор напряжения;
- двигатель одноцилиндровый, 4Т (четырёхтактный), объём 212 куб.см, мощность 7,0 л.с., тип запуска: ручной
- уровень шума: 95 дБА, вибропоглощающие ножки в комплекте
- multifunctional display "4в1" (отображение напряжения, частоты, моточасов всего и с момента последнего запуска)
- вес: 39,85 кг
- объём топливного бака: 15 л
- объём масла в картере двигателя: 0,6 л
- номинальная / максимальная мощность: 2800 Вт / 3300 Вт
- линия 12В/8,3А (например, для зарядки АКБ)
- автомат защиты: 1 шт (на 2 линии 230 В / 16 А)

Комплект поставки:

- Генератор - 1шт.;
- ЕВРО вилка 230В / 16А - 2шт.;
- Отвертки (+ / -) комплект - 1шт.;
- Провода с клеммами для зарядки 12В АКБ комплект - 1шт.;
- Нижняя опора из резины ("ножка") - 4шт.;
- Свечной ключ - 1шт.;
- Инструкция + гарантийный талон.

Сформировано 25.03.2026 14:05 · KRATONSHOP.RU