

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Генератор бензиновый Кратон GG-6500EM

Артикул: 3 08 01 038

www.kratonshop.ru



#### Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	6.5 кВт
Тип запуска	Электростарт

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Выходное напряжение, В:	220
Частота, Гц:	50
Номинальная мощность, кВт:	6
Максимальная мощность, кВт:	6,5
Напряжение постоянного тока, В:	12
Максимальная сила постоянного тока, А:	8,3
Количество розеток 220V/12	2/1
Тип двигателя:	Бензиновый
Рабочий объем двигателя, см3:	440
Максимальная мощность двигателя, кВт:	12

Тип топлива:	неэтилированный бензин АИ-92
Емкость топливного бака, л:	25
Система запуска:	ручной стартер, электростартер
Расход топлива, г/кВт в час:	313
Габаритные размеры, мм:	815x525x545
Вес, кг:	85

**Генератор бензиновый Кратон GG-6500EM** - допускает продолжительное подключение нагрузки мощностью до 6,0 кВт, имеет две розетки европейского стандарта для подключения потребителей с напряжением питания 220В и клеммы для подключения потребителей постоянного напряжения 12В. Генератор имеет рамную конструкцию, пневматические колеса и откидные рукоятки для облегчения перемещения, объем топливного бака 25 литров. Оснащен четырехтактным бензиновым двигателем максимальной мощностью 9,6 кВт с запуском от электрического или ручного стартера.

#### **Особенности:**

- Электронный регулятор напряжения (AVR) обеспечивает постоянное напряжение и частоту вырабатываемого тока под нагрузкой для стабильной работы подключаемого оборудования;
- Автоматическая защита от перегрузки;
- Возможность подключения потребителей постоянного тока, зарядка автомобильных аккумуляторов;
- Защита цепи постоянного тока от превышения тока зарядки и короткого замыкания;
- Электронная система контроля уровня масла и защитного отключения двигателя при аварийно низком уровне для увеличения срока службы;
- Надежный четырехтактный двигатель с экономичным расходом топлива и невысоким уровнем шума;
- Запуск двигателя ручным стартером или встроенным электрическим стартером;
- Защита электрического стартера от перегрузки;
- Удобное перемещение при помощи колес и откидных рукояток;

#### **Комплек поставки:**

- Генератор бензиновый: 1 шт.
- Аккумуляторная батарея: 1 шт.
- Кабель с зажимами для зарядки аккумулятора: 1 шт.
- Ключ свечной с рычагом: 1 шт.
- Ключ для замка зажигания: 2 шт.
- Отвертка: 1 шт.
- Опора (с крепежными изделиями): 2 шт.
- Вилка электрическая 220 В, 16 А: 2 шт.
- Ось колеса: 2 шт.
- Колесо (с крепежными изделиями): 2 шт.
- Ручки откидные (с крепежными изделиями): 2 шт.
- Скоба (с крепежными изделиями): 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации: 1 шт.
- Картонная коробка: 1 шт.